

Q: タイムレコーダーの出退勤モードを時間帯によって自動的に切り替えられますか？

A: 以下のタイムレコーダーで対応可能です。

- Windows デスクトップ版タイムレコーダー
- ビットタッチ・プロ 2

Windows デスクトップ版タイムレコーダーの場合

管理画面の、

設定 > 組織 > タイムレコーダー設定 >

基本タイムレコーダー設定または所属別タイムレコーダー設定の [編集] >

表示設定「打刻ボタンの自動切り替え時刻」にて、出退勤モードの切替時刻を設定できます。

「出勤ボタンの自動切り替え時刻」と「退勤ボタンの自動切り替え時刻」は必ずセットで設定してください。

「打刻ボタン設定 [編集]」にて出勤・退勤のボタン動作が『モード動作』の場合にのみ設定できます。

例えば以下の場合、

- 出勤ボタンの自動切り替え時刻 05 時 00 分
- 退勤ボタンの自動切り替え時刻 13 時 00 分

05 時 00 分～12 時 59 分は出勤モード、13 時 00 分～04 時 59 分は退勤モードに自動的に切り替わります。

途中で他の種類の打刻等の操作を行った場合、最後の画面遷移から 1 分後に設定したモードに

自動的に戻ります（アプリケーション上で設定メニューを表示している時には切り替わりません）。

ビットタッチ・プロ 2 の場合

ご購入時の設定シートにご希望の切り替え時刻を入力してください。初期設定を行った状態で納品させていただきます。ビットタッチ・プロの場合、管理画面から任意に切り替え時刻を変更することはできかねます。